

Інструкція № 21

**3 охорони праці для електромонтерів, що обслуговують
електротехнічні установки напругою до 1000 Вольт**

1. Загальні положення.

1.1. До роботи електромонтерів допускаються робочі, які досягли 18 років, пройшли спеціальне і індивідуальне навчання, а також вступний інструктаж і інструктаж по техніці безпеки на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. Повторний інструктаж на робочому місці проводиться через кожних 3 місяці.

1.2. Електромонтер повинен бути проінструктован і навчен безпечним прийомом по всіх видах виконуваних робіт.

1.3. Електромонтер зобов'язаний:

- добре знати свою справу і постійно її вдосконалювати, знати інструкції по наданню першої допомоги потерпілим від електроструму;

- пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в університеті, правил по техніці безпеки, викладених в цій інструкції, а також протипожежної безпеки;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений інженером до виконання;

- не виконувати розпорядження, якщо вони протирічать правилам по охороні праці;

- не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб;

- дотримуватись правил особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

2.1. Перевірити робочий стан захисник пристроїв, відсутність пошкодження і чистоту їх. Очистити і витерти їх від пилу. Провір основні захисні засоби, для якої напруги вони призначені, чи не скінчився термін періодичного випробування.

2.2. При отриманні травми негайно повідомити свого керівника і інженера з охорони праці.

2.3. Перевір стан інструменту, застосовуй тільки справний інструмент з ізольованими ручками.

2.4. Приведи до порядку свій одяг. Вдягни захисні пристосування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Вимкни:

- струмопровідні частини, на яких виконуються роботи;

- струмопровідні частини, які доступні випадковому дотиканню при будь – якому положенні, або ж огороди їх огорожею із ізолюючих матеріалів.

3.2. На всіх ручках рубильників, якими може бути подана напруга на установку, що відключені для виконання робіт, повісити плакат: «Не вмикати, працюють люди». Плакати повинні бути виготовлені із тонкого непровідного матеріалу.

Під час проведення робіт забороняється знімати ці плакати, переставляти і прибирати запобіжні і переносні заземлення.

4. Вимоги безпеки після роботи.

- 4.1. Після закінчення робіт перевірити відсутність незаізольованих драбів.
- 4.2. Перевірити коротко часовим включенням виконану роботу.
- 4.3. Прибрати робоче місце.
- 4.4. Доповісти керівнику про закінчення робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

- 5.1. Вимкнути подачу струму в аварійне приміщення.
- 5.2. Прийняти міри до частини пожежі.
- 5.3. Викликати аварійну команду.

Головний інженер _____ Перегуда А.В.

Провідний інженер
енергетик _____ Рябоконь С.О.

Інженер з ОП 1 категорії _____ Завадовська Г.В.

Начальник юридичного
відділу _____ Лаврентьєва Ю.В.